Kombinovaný hlásič požáru a CO
Secutek - VIP-910S čidlo HAS66

Návod k obsluze




Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

1. Obsah balení:

- Detektor kouře a CO
- Manuál v AJ
- Šroubky
- Baterie 9V

2. Popis zařízení



1- Vrchní kryt zařízení
2- Signalizační dioda
3- Testovací tlačítko
4- Připojení 9V baterie
5- 9V baterie

3. Instalace a použití

1 – Umístění senzoru

Senzor doporučujeme připevnit na střed stropu v místnosti, nejméně 70cm od stěny. Neinstalovat zařízení do rohů místnosti, kde je omezena cirkulace vzduchu.
Zařízení není vhodné pro místnosti s výškou stropu vyšší jak 5m.
Rozmístění hlásičů konzultujte s požárním technikem.
Zařízení by mělo být umístěno v místnosti, kde teplota dosahuje intervalu od 4stupňů celsia do 38 stupňů.

2 – Montáž a provoz

1. Vyjměte vrchní díl zařízení
2. Spodní kryt přišroubujte pomocí dvou šroubků ke stropu.
3. Vložte baterii 9V ve správné polaritě. Po připojení baterie zelená dioda rychle zabliká a poté je vydán upozorňující tón. Tím je zařízení připravené k provozu. Správný chod zařízení udává bliknutí zelené diody každých 30s.



Pozn. Nízký stav baterie je indikováno blikáním červené signalizační. V tento moment je nutné baterii vyměnit.

4. Připněte vrchní kryt zařízení.

Pozn. Pro vypnutí sirény při alarmu stiskněte dlouze testovací tlačítko (červená dioda svítí). Zařízení se na dobu 5ti minut umlčí. Pokud riziko pokračuje, opět automaticky aktivuje zvukový poplach.

4. Test požárního hlásiče

Pro zajištění řádné funkce je nutné zařízení pravidelně testovat. Jsou dva druhy

testů.

Použitím testovacího tlačítka

Stiskněte a přidržte testovací tlačítko detektoru. Poté se rozbliká signalizační dioda (červená) a rozezní siréna. Pokud se do 5s nerozezní siréna nebo je zvuk kolísavý je nutné zařízení prověřit. Tento test doporučujeme provádět 1x týdně.

Použitím testovacího spreje.

Cca 2x ročně doporučujeme provést test hlásiče testovacím aerosolovým sprejem. Pro testování doporučujeme postupovat podle návodu spreje. Pro aktivaci detektoru by mělo fouknutí spreje v intervalu 3s. Pokud do 90s nedojde k aktivaci zařízení je nutné vyměnit baterii či vyčistit zařízení.



11. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma šíření musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí výše uvedených údajů.