Bateriová solární 4G IP kamera Secutek SBS-QH15G

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele


SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4

1. Obsah balení:

- Bateriová kamera se solárním panelem CBW02F-4G
- Solární panel
- Manuál v AJ
- Napájecí kabel (USB A – USB C)
- 2x držák na zeď (kamera + solární panel)
- Trn na vysunutí SIM karty
- 5x šroubek s hmoždinkou (2x kamera, 3x solární panel)

2. Popis zařízení




1 - Světelný senzor
2 - Čočka kamery
3 - IR LED světlo
4 - Mikrofon
5 - LED kontrolka
6 - PIR senzor
7 - Reproduktor
8 - slot na micro SD kartu
9 - slot na SIM kartu
10 - nabíjení USB-C
11 - Reset
12 - ON/OFF

Důležitá upozornění

1. Zařízení obsahuje nabíjecí lithiovou baterii. Výdrž je ovlivněna počtem a délkou zapnutí. Proto je zde PIR senzor detekce pohybu. Doporučujeme nastavit nízkou citlivost aby nedocházelo ke zbytečným sepnutím. Pokud se baterie vybije, tak jí hned nabijte externí nabíječkou (není součástí balení).
2. Zařízení musí být v dosahu LTE signálu. Ujistěte se o dostatečné síle GSM (LTE) signálu před použitím kamery. SIM karta musí mít vypnutý PIN a aktivní datový tarif.
3. Zařízení má nízkou spotřebu energie. Po sepnutí pracuje vždy jen několik sekund a přejde do stand-by kvůli úspoře energie. V aplikaci můžete vidět doby sepnutí.
4. Pro příjem alarmových zpráv musíte toto povolit v nastavení svého mobilu.

3. Instalace aplikace

Stáhněte a nainstalujte si aplikaci aplikaci "**UBox**" z Google play nebo App Store.




1. Otevřete aplikaci, udělte všechna povolení, zadejte svůj email, zaškrtněte souhlas s podmínkami použití a klikněte na "**Register**".



2. Zvolte si heslo, zopakujte heslo, opište verifikační kód a klikněte na "**Register**". Doporučujeme kvůli bezpečnosti heslo o délce aspoň 8 znaků.

3. Na vaši mailovou adresu zašleme verifikační mail.
4. Až přijde verifikační mail, klikněte na link v něm obsazený. Na následující obrazovce po vyplnění vašeho mailu a hesla (může být již předvyplněné) klikněte na "**Login".**


4. <u>Připojení k WiFi</u>



1. Klikněte na "**Add Family**".

2. Na následující obrazovce si zvolte jméno rodiny a klikněte na "**next**".

3. Na další obrazovce vyplňte požadované informace ohledně rodiny a klikněte na "**Finish**".




4. Klikněte na "**Add a device**"


5. Vložte SIM kartu do kamery (čip dolu, seříznutý roh vlevo vpředu). SIM karta musí mít vypnutý PIN (provedete ve svém telefonu) a aktivní datový tarif. V místě musí být dostatečný LTE signál. Zapněte kameru tlačítkem **ON/OFF**. Na kameře se rozsvítí červená LED (5).




Na následující obrazovce zvolte "**Setup 4G Device**".



7. Vyčkejte, dokud na kameře nesvítí modrá dioda. Poté klikněte na „**Next**“.




8. Naskenujte QR kód na zadní straně kamery.



9. Vyberte místí Wi-Fi ke které chcete kameru připojit a potvrďte. Kamera se spáruje s aplikací.

5. Používání aplikace

1. Po úspěšné instalaci, můžete sledovat živý přenos, pořizovat fotografie nebo videozáznamy. Následně si záznamy můžete rovnou v aplikaci přehrávat. Zároveň můžete provádět nastavení zařízení (datum a čas, nastavení pohybového senzoru, kvality videa atd.).




1 – Zapnutí / Vypnutí notifikací

2 – Základní nastavení (nastavení upozornění na pohyb, sdílení QR kódu kamery, cloud video nahrávek)

3 – Živý náhled z kamery

4 – Přidat nové zařízení

1. Živý náhled



1 – Nastavení

2 – Kvalita videa

3 – Živý náhled

4 – Celá obrazovka

5 – Zapnout / Vypnout zvuk

6 – Pořídit snímek

7 – Oboustranná komunikace


8 – Den zpětného přehrávání

9 – Pořídit videozáznam

10 – Vybrat úložiště pro zpětné přehrávání

11 – Zpětné přehrávání záznamů

2. Podrobné nastavení kamery



1- Cloud kamery – Formátování, aktuální stav paměti.

2- Orientace obrazu – přetočení obrazu.

3- Světelné podmínky prostředí, noční vidění.

4- PIR detekce pohybu.

5- Délka videozáznamu – 15s, 30s, 60s, neustále

6- Obrazová frekvence.

7- Vypnutí/zapnutí signalizační diody.

8- Základní nastavení – název kamery.

9- Synchronizace času.

10- Základní údaje o zařízení.


11- V případě novější verze firmwaru, aktualizuje stávající.


3. Nastavení notifikací


1 – Klikněte na základní nastavení kamery (kamera nesmí být v režimu náhledu).

2- Poté vyberte nastavení notifikací – **Accept call**.

3 – Vyberte druh oznámení.








Upozornění na pohyb lze vybrat z následující nabídky:

Silence – ticho, vypnuto.

Notification – upozornění alarmem přes aplikaci.

Call in – aplikace vás prozvoní.





4. Přehrání nahrávek


1 – Klikněte na obrazovku živého náhledu.

2 – Zvolte cloud storage / paměť. kartu.

3 – Nyní si můžete ze seznamu nahrávku přehrát (pouze video).








Poznámka:

Pro editaci fotek a videí (sdílení, mazání, přesouvání), stejně jako pro jejich prohlížení použijte na základní obrazovce aplikace **Album.**

Pozn. Nevkládejte do zařízení SIM kartu, která je vylomená ze svého obalu dle obrázku níže. Při vytahování hrozí poškození kontaků slotu, které čte SIM kartu.
V případě poškození zařízení takto vloženou SIM kartou nebude reklamace uznána.





6. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.
Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.
Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.
Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma šíření musí být se souhlasem této společnosti.
Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí výše uvedených údajů.